XC6206 系列

线性稳压器

■ 产品简介

XC6206 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差，具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流（6.0μA Typ.），它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适用于希望延长电池寿命的电池供电类产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。

■ 产品特点


- 高精度输出电压：A档:±1%，B档:±2.5%
- 输出电压：1.5V～5.0V(步长 0.1V)
- 极低的静态偏置电流(Typ.=6.0μ A)
- 低的温度调整系数
- 最高输入电压可达 8V
- 带载能力强：当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时，Iout=250mA
- 可以作为调整器和参考电压来使用
- 输入稳定性好：Typ. 0.03%/V
- 封装形式：SOT89-3、SOT23-3

■ 产品用途

- 电池供电系统
- 无绳电话设备
- 无线控制系统
- 便携/手掌式计算机
- 便携式消费类设备
- 便携式仪器
- 汽车电子设备
- 电压基准源

■ 封装形式和管脚定义功能

管脚序号		管脚定义	功能说明
MR封装形式	PR封装形式		
SOT23-3	SOT89-3		
1	1	VSS	芯片接地端
2	3	VOUT	芯片输出端
3	2	VIN	启动输入端




■ 型号说明

XC6206P ①②③④⑤

序号代表	描述	符号	描述
①②	输出电压	12~50	: e.g. 输出 3.0V→①=3, ②=0
③	精度	2	: ±2.5%
		1	: ±1%
④	封装	M	: SOT-23
		P	: SOT-89
⑤	带装	R	：压纹带,标准流入

■ 功能框图



■ 极限参数

项目	符号	参数		极限值	单位
电压	Vin	输入电压		9	V
	Vout	输出电压		Vss-0.3 ~Vout+0.3	V
电流	Iout	输出电流		500	mA
功耗	PD	SOT23	最大允许功耗	300	mW
		SOT89-3		500	
温度	Tw	工作温度		-25～+80	℃
	Tc	存储温度		-40～+125	℃
	Th	焊接温度		260	℃, 10s

■ 电学特性 (Cin=Cout=10uF,Ta=25°C除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$	I_{OUT}=1mA, V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1V	$V_{OUT}(T)$ *0.98	$V_{OUT}(T)$	$V_{OUT}(T)$* 1.02	V
最大输出电流	I_{OUT} (max)	V_{IN}=$V_{OUT}(T)$+1V	100			mA
跌落压差	Vdrop	I_{OUT} =50mA, 1.5V≤$V_{OUT}(T)$≤2.5V		200	280	mV
		I_{OUT} =50mA, 2.6V≤$V_{OUT}(T)$≤3.3V		160	240	
		I_{OUT} =50mA, 3.4V≤$V_{OUT}(T)$≤5.5V		120	200	
静态电流	I_{SS}	V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1V		7		μA
负载稳定度	ΔV_{OUT}	V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1V, 1mA≤I_{OUT}≤80mA		20		mV
输入稳定度	$\Delta V_{OUT}/(\Delta V_{IN} \bullet V_{OUT})$	I_{OUT} =1mA, $V_{OUT}(T)$+0.5V ≤V_{IN}≤5.5V		0.1	0.2	%/V
输出电压温度系数	$\Delta V_{OUT}/(\Delta Ta \bullet V_{OUT})$	V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1V, I_{OUT}=10mA -40℃≤Ta≤85℃		±100		ppm/℃
输入电压	V_{IN}		1.8	--	8.0	V
纹波抑制比	PSRR	V_{IN}= [$V_{OUT}(T)$+1]V +1Vp-pAC I_{OUT} =10mA, f=1kHz		40		dB
短路电流	Ishort	V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1.5V , V_{OUT}=Vss		30		mA
过流保护电流	Ilimt	V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1.5V		380		mA

注 ：

1、 V_{OUT} (T)：规定的输出电压。

2、V_{OUT} (E) ：有效输出电压 (即当 I_{OUT}保持一定数值，V_{IN} = (V_{OUT} (T)+1.0V)时的输出电压)。

3、I_{OUT} (max)：V_{IN}=$V_{OUT}(T)$+1V，缓慢增加输出电流，当输出电压≤$V_{OUT}(E)$*95%时的电流值。

4、Vdrop= V_{IN1} - V_{OUT} (E)s ：V_{IN1}=逐渐减小输入电压， 当输出电压降为 V_{OUT} (E)1 的 98%时的输入电压。

V_{OUT} (E)s= V_{OUT} (E)*98%

V_{OUT} (E)1=当 V_{IN}= $V_{OUT}(T)$+1V , Iout=某一数值时的输出电压值。

■ 测试电路




图 1






图 2

■ 应用电路


1、基本电路



2、大输出电流正电压型电压调整器




3、提高输出电压值电路（1）




$$Vout=Vxx(1+R2/R1)+IssR2$$

4、提高输出电压电路（2）




$$Vout=Vxx+V_{D1}$$

5、恒流调整器




$$Iout=Vxx/R_A+Iss$$

6、双输出




■ 特性曲线图


1、输出电压--输出电流（负载电流增加时）




2、输出电压和输入电压




3、Dropout 电压和输出电流




4、Dropout 电压和输出电压



5、输出电压和温度




6、纹波抑制




7、瞬态响应

输入过渡响应特性




负载过渡输入响应特性




■ 封装信息

SOT-89-3



符号	最小值（mm）	最大值（mm）
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100

SOT-23



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP.		0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022 REF.	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°